TASCO
High Quality Products

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ
TA150ZM-1H

AC100V とリチウムイオン電池兼用の デュアル電源サプライモデル誕生


AC100V⇔リチウムイオン電池
兼用給電機構を採用


フル充電で約 120 分運転可能な
省電力設計（18V5.0Ah 電池使用時）


ルームエアコンの真空引きに
特化した小型・軽量設計


オイル逆流防止機構が標準装備



排気量　：25.8L/min(0.9CFM)

到達真空度　：18Pa(135 ミクロン)

AC/DC 兼用

シングルステージ式

小型・軽量 2.9kg 本体質量

品番	TA150ZM-1H	TA150ZM-1	TA150ZM
セット内容	本体のみ	本体＋AC アダプタ	本体+ACアダプタ+ケース
ローター方式	シングルステージ		
ドライブ方式	ダイレクト式		
モーター回転数	1,900rpm		
電源	AC100V(50/60Hz) または DC18V(リチウムイオン電池)		
満充電運転時間	約 120 分 (18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)		
オイル封入量	約80mL		
吸入ポート径	5/16"フレアオス		
本体サイズ	120(W)×234(D)×156(H)mm		
付属品	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 5/16"メス ×1/4"オス	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 5/16"メス ×1/4"オス ◆AC アダプタ (TA150ZM-AC)	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 5/16"メス ×1/4"オス ◆AC アダプタ (TA150ZM-AC) ◆アルミ収納ケース (TA150CS-21)

※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製 18V タイプをご用意ください。

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ真空ゲージ付セット


TA150ZM-S アナログ真空ゲージセット


TA150ZM-K デジタル真空ゲージセット

◆専用ポンプオイル　◆変換アダプター5/16"メス ×1/4"オス　◆AC アダプタ (TA150ZM-AC)
◆アルミ収納ケース(TA150CS-21)　◆パルプーチャージホース (TA132AA-3/ 92 cm・黄)
◆真空ゲージキット TA150ZM-S→アナログ真空ゲージ (TA142MK)
TA150ZM-K→デジタル真空ゲージ (TA142MD)

株式会社 イチネン TASCO
http://www.tascojapan.co.jp/

Instagram　LINE

本　　社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20　TEL 06-6748-9260　FAX 06-6748-9270
東 京 支 店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階　TEL 03-3453-8166　FAX 03-3453-8186
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通 1-16　TEL 052-871-1886　FAX 052-871-1906
九 州 営 業 所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区吉 2-5-7　TEL 092-471-1202　FAX 092-471-1212
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20　TEL 06-6748-9280　FAX 06-6748-9290
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号　TEL 03-3453-8166
※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T150ZM-1/C02　Ta260901a